


AUTOSIL
Leisure
 Leisure and Marine Batteries

Náutica e Campismo / Marítima y Camping / Nautisme et Camping



Referência Autosil	Tensão	C 100h (Ah)	Dimensões (mm)			Peso aproximado (kg)
	(V)		C	L	A	
Leisure 12-95	12	92	278	175	190	18.7
Leisure 12-110	12	109	353	175	190	22.9

Tipo de terminal: cónico.

Principais Características

Fonte de energia para alimentação do equipamento instalado a bordo (Comunicações, televisão, Leitor CD, rádio, Computador, etc.)

Nos veículos de Lazer as funções “Arranque” e “Serviço” estão bem definidas e separadas.

Normalmente estão equipados com uma bateria de arranque e uma ou duas baterias de serviço (leisure), que em situação de emergência podem ser utilizadas para o arranque do motor, mas a sua principal função é a de “Serviço”.

Estas baterias apresentam um rendimento de carga / descarga muito superior às baterias de arranque, baixa autodescarga, perdas mínimas por quedas de tensão, reduzida manutenção.

Recomendações

- Verificar periodicamente o nível de electrólito e adicionar só água destilada caso necessário.
- Certificar que o sistema de carga está a carregar correctamente a bateria - tensão de carga: 14.0V a 14.8V.
- Em períodos longos, sem utilização, deve armazenar a bateria em estado de carga totalmente completo, para evitar sulfatação da bateria, e deve efectuar cargas periodicas pois a bateria sofre auto-descarga, ou preferencialmente utilize um carregador de manutenção.

NOTA: Nunca se deve descarregar uma bateria de chumbo-ácido mais do que 80% da sua capacidade nominal, sendo recomendável não ultrapassar 50% a 60% .

